

????????? ?????????? ??????
?? ????? ?????????? ???
????????? ??????????.

????

Подготовиться к последующему заключительному тестированию электропроводки.

???????????????? ???????

- Оклейка обоями и окраска стен.

??? ?????????? ? ????? ????????

Разметку и монтаж пристенного канта.

???????????????? ???????

- Установка механизмов розеток, выключателей, светильников в санузлах, лампочек с патронами, оборудования квартирных щитов.
- Проверка (тестирование) линий ЭО, СС на корректную работу.

???????????????? ??? ????????????????? ???????

При установке пристенного канта крепление производить по ранее закреплённым маякам (отметки на потолке аэрозольной краской на потолке, избегая пробоя проводки) Для завершённого натяжного потолка необходимо обеспечить тепловые условия. Не допускается его замораживание. После пристрелки канта- производится тестирование электропроводки.

??????? ??????????

- Какой шаг крепления дюбелей следует предусмотреть? Ответ – минимальный 150 мм.

- Какую длину дюбелей следует предусмотреть? Ответ- следует определять по месту. Длина зависит от толщины штукатурного слоя. Рабочая зона дюбеля должна быть в монолитной конструкции, а не в штукатурке.

???????? ???? ??

- Повреждение электропроводки в зоне крепежа пристенного канта. При установке канта ориентироваться на отметки электропроводки на потолке.
- Не достаточный шаг крепления дюбелей.
- Не корректно подобрана длина дюбеля для пристенного канта (из-за толщины штукатурки).
- Стыковка канта (багета) не корректное сопряжение. При установке канта можно выполнять сопряжение запилами 45°
- Закладная под люстру установлена значительно ниже уровня потолка. При разметке уровня пристрелки канта- срезать излишек.

??????????

- Технологическая карта.

????

.

Версия #1

Дмитрий Волобуев создал 16 июля 2025 14:05:44

Дмитрий Волобуев обновил 16 июля 2025 14:05:44